

JBC

www.jbctools.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESHT

Soporte para extractores

Este manual corresponde a la siguiente referencia:

ESHT-A

Lista de componentes

Incluye los siguientes artículos:



Soporte para extractores1 unidad

Manual1 unidad
Ref. 0029276

Juego de accesorios para ESHT 1 unidad
Ref. 0027797 incluye:

Protectores

- Ref. P2220 1 unidad
- P2230 1 unidad
- P2235 1 unidad
- P4000 1 unidad
- P4010 1 unidad



Tubo de succión

Ref. 0932330 1 unidad



Extractores

- Ref. E2184 1 unidad
- E2064 1 unidad
- E2052 1 unidad



Trípodes

- Ref. T2050 1 unidad
- T2250 1 unidad



Juego de ventosas

Ref. 0930110 1 unidad
incluye:



Ventosa Ref. 0934050 - Ø 10 (x3)

Ventosa Ref. 0934070 - Ø 4,7 (x3)


Características y conexiones

Unidad de control JTSE

no incluido, se vende por separado



Activa la bomba de succión



Tubo de succión

Ref. 0932330

Para tripodes y extractores




Extractor

Ref. véase página 2


Funcionamiento

1. Colocar




Coloque el extractor con la ventosa adecuada y presione el botón de succión.

2. Calentar



Caliente el componente.

3. Extraer







El componente se eleva automáticamente cuando se funde la soldadura.


Protectores y extractores

Para componentes pequeños (fig. 1 y 2).
Recomendamos utilizar el protector + trípode.

Para componentes grandes (fig. 3 y 4).
Recomendamos utilizar extractores manuales




Accesorios




Protectores

N.º*	Ref.	AxB (mm)	AxB (pulg.)	N.º*	Ref.	AxB (mm)	AxB (pulg.)
	P3353	4,3 x 3	0,16 x 0,12		P1249	12 x 23	0,47 x 0,9
	P3786	5,2 x 5,2	0,20 x 0,20	44	P4000	12,5 x 12,5	0,49 x 0,49
	P3352	5,2 x 7,5	0,20 x 0,29		P3354	13,2 x 13,2	0,52 x 0,52
	P3355	5,2 x 9,5	0,20 x 0,37		P4025	13,5 x 21,5	0,53 x 0,85
	P3356	6,2 x 4,2	0,24 x 0,16	48	P2230	15 x 15	0,59 x 0,59
	P3785	7,2 x 7,2	0,28 x 0,28	60	P4010	17 x 17	0,67 x 0,67
	P3784	8,2 x 8,2	0,32 x 0,32		P4005	18 x 29	0,71 x 1,14
	P4035	9 x 13	0,35 x 0,51		P4030	18,5 x 18,5	0,73 x 0,73
	P4040	9,5 x 19	0,7 x 0,74		P1068	18,5 x 24	0,73 x 0,94
	P4080	9,5 x 21	9,5 x 0,83		P2685	28,5 x 28,5	1,12 x 1,12
32	P2220	10 x 10	0,39 x 0,39		P4085	31,5 x 31,5	1,24 x 1,24
	P4045	10,5 x 21	0,14 x 0,82		P2672	33 x 46	1,30 x 1,18
	P4090	11 x 16	0,43 x 0,63		P4002	50 x 50	1,97 x 1,97
24	P2235	12 x 17	0,47 x 0,67		P3357	52,5 x 14	2,06 x 0,55



Extractores

N.º*	Ref.	AxB (mm)	AxB (pulg.)	N.º*	Ref.	AxB (mm)	AxB (pulg.)
52	E2052	20 x 20	0,79 x 0,79		E4015	31,5 x 31,5	1,24 x 1,24
64	E2064	20 x 26	0,79 x 1,02		E2084	33 x 33	1,30 x 1,30
80	E2184	24 x 24	0,94 x 0,94		E2100	38 x 38	1,50 x 1,50
	E2068	27 x 27	1,06 x 1,06		E2124	45 x 45	1,77 x 1,77
	E4020	28,5 x 28,5	1,12 x 1,12				



Trípodes

Ref.	øC (mm)	øC (pulg.)
T2050	39	1,53
T2250	85	3,35



Extractor manual

Ref.	øD (mm)	øD (pulg.)
E2190	7	0,27

* Posición en el soporte del extractor

Seguridad



Es imprescindible cumplir estas recomendaciones de seguridad para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o explosión.

- No utilice el equipo para otros fines que no sea la la reparación de la PCB. El uso incorrecto puede provocar un incendio.
- La temperatura de las superficies accesibles puede seguir siendo alta después de apagar la unidad. Manéjese con cuidado.
- Tenga cuidado con los humos que se generan durante la soldadura.
- Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado. Utilice gafas y guantes de protección adecuados cuando trabaje para evitar daños personales.
- Tenga cuidado con los restos de estaño líquido ya que, al contacto con la piel, pueden causar quemaduras.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de ocho años y también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, siempre que lo hagan bajo supervisión y después de haber recibido las instrucciones adecuadas sobre el uso del aparato y comprendan los peligros que conlleva. No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.

Especificaciones

ESHT

Soporte para extractores

Ref. **ESHT-A**

- Peso neto total: 1,09 kg / 2,41 lb
- Dimensiones totales del paquete 320 x 140 x 120 mm / 12,60 x 5,51 x 4,72 pulg.
(L x Al x An)

Cumple los estándares CE.
ESD safe.

JBC

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra. La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o por mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE, los aparatos electrónicos deben ser recogidos y devueltos a un punto de reciclado autorizado al final de su vida útil.



www.jbctools.com